

## Máy phát điện CUMMINS – APD200CAK



### ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

- Động cơ CUMMINS Diesel 4 thì, làm mát bằng nước kết hợp quạt gió đầu trực. Hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu, độ ồn thấp, bảo trì bảo dưỡng đơn giản
- Tổ Máy phát điện được lắp ráp theo đúng tiêu chuẩn sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng máy phát điện theo tiêu chuẩn Châu Âu.
- Bảng điều khiển đầy đủ các chức năng hiển thị và bảo vệ máy phát điện và được thiết kế hiện đại thuận tiện cho việc quan sát và điều khiển.
- Bình nhiên liệu dung tích lớn đảm bảo máy phát điện hoạt động trong nhiều giờ.
- Hệ thống khung đỡ với kết cấu gọn nhẹ, chắc chắn và cơ động.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

<b>Model</b>	<b>APD200CAK</b>
<b>Xuất xứ</b>	<b>VIETNAM</b>
<b>Thông số máy phát điện</b>	
<b>Đầu phát điện</b>	<b>STAMFORD</b>
<b>Model</b>	<b>UCI274H</b>
Loại đầu phát	Không chổi than, tự kích từ, 4 cực, từ trường quay
Điều chỉnh điện áp	AVR
Số pha	3 pha
Cấp cách nhiệt	Cấp H
<b>Phần động cơ</b>	
<b>Nhà sản xuất</b>	<b>CUMMINS</b>
Model	6CTA8.3G2
Kiểu động cơ	Động cơ diesel 4 thì, 6 xi lanh, làm mát bằng nước kết hợp quạt gió
Dung tích xi lanh	8.30 Lit
Tốc độ động cơ (vòng/phút)	1500
Hệ thống khởi động	Đề điện

### THÔNG TIN CHUNG

Công suất liên tục (kVA)	180
Công suất liên tục (kW)	144
Công suất dự phòng (kVA)	200
Công suất dự phòng (kW)	160
Hệ số công suất	0.8
Tần số (Hz)	50
Điện áp (V)	220/380V

### ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

### KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG

Rộng x Dài x Cao (mm)	1100x2336x1652
Trọng lượng (kg)	1780

Nhiên liệu sử dụng	Diesel thông thường
Tiêu hao nhiên liệu tại 75% tải (lít/h)	35.5
Dung tích bình nhiên liệu (lít)	-
Dung tích dầu bôi trơn (lít)	-
Dung tích nước làm mát (lít)	-
<b>Hệ thống điều khiển, hiển thị</b>	
Khóa cấp nguồn khởi động	Có
Bảng điều khiển DEEPSEA DSE6020	Hiển thị các thông số máy hoạt động
- Hiển thị điện áp (V)	Có
- Hiển thị tần số (Hz)	Có
- Hiển thị dòng điện (A)	Có
- Hiển thị hệ số công suất	Có
- Hiển thị công suất (kVA), (KW)	Có
- Hiển thị áp suất dầu bôi trơn	Có
- Hiển thị nhiệt độ động cơ	Có
- Hiển thị số giờ hoạt động	Có
- Hiển thị điện áp ác quy	Có
- Các hiển thị khác	Có
-Hệ thống bảo vệ, cảnh báo	Quá tốc/thấp tốc, áp suất dầu bôi trơn thấp, nhiệt độ nước làm mát cao, quá tải, lỗi khởi động, điện áp ác quy cao/thấp, nạp ác quy lỗi, điện áp quá cao/quá thấp, lỗi dừng khẩn cấp...
-Cực đấu cấp nguồn cho phụ tải	Có
-Aptomat bảo vệ	Có
<b>Các thông số khác</b>	
Vỏ chống ồn, ATS	Lựa chọn

**Ghi chú:** Thông số máy phát điện APGEN sẽ được cập nhật theo sự thay đổi của nhà sản xuất mà không cần báo trước.

- Phụ tùng chính hãng

- Giá thành hợp lý

- Luôn luôn có sẵn

- Thủ tục nhanh gọn

Quý khách vui lòng liên hệ phòng kinh doanh của chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

Địa chỉ : Tầng 5, tòa nhà

Sentinel Place , 41A Lý Thái Tổ,

Quận Hoàn Kiếm, Hà nội

Tel : 04. 39388774

Fax : 04. 39388737

Hotline : 0909260099

Hot.Mail thmeco@gmail.com

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách



**Máy có vỏ chống ồn**