

## Máy phát điện ELEMEX SH3900EX – Máy phát điện chạy xăng



### ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

- Động cơ **HONDA** Xăng. Hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu, độ ồn thấp, bảo trì bảo dưỡng đơn giản
- Tổ Máy phát điện ELEMEX được nhập khẩu đồng bộ( Động cơ, đầu phát, bộ điều khiển, khung bộ máy, Vỏ bao che và thùng nhiên liệu ) từ nhà máy SAWAFUJI tại NHẬT BẢN( JAPAN) theo đúng tiêu chuẩn sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng máy phát điện theo tiêu chuẩn NHẬT BẢN và các nước G7.
- Bảng điều khiển đầy đủ các chức năng hiển thị và bảo vệ máy phát điện và được thiết kế hiện đại thuận tiện cho việc quan sát và điều khiển.
- Bình nhiên liệu dung tích lớn đảm bảo máy phát điện hoạt động trong nhiều giờ.
- Hệ thống khung đỡ với kết cấu gọn nhẹ, chắc chắn và cơ động.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

<b>Model</b>	<b>SH3900EX</b>
<b>Xuất xứ</b>	<b>NHẬT BẢN ( JAPAN)</b>
<b>Thông số máy phát điện</b>	
<b>Đầu phát điện</b>	<b>SAWAFUJI</b>
<b>Model</b>	-
Loại đầu phát	Không chổi than, tự kích từ, 2 cực, từ trường quay
Điều chỉnh điện áp	AVR
Số pha	1 pha
Cấp cách nhiệt	Cấp H
<b>Phần động cơ</b>	
<b>Nhà sản xuất</b>	<b>HONDA</b>
Model	GX200
Kiểu động cơ	Động cơ xăng 4 thì, 3 xi lanh , làm mát bằng nước kết hợp quạt gió
Dung tích xi lanh	0.196 L
Tốc độ động cơ (vòng/phút)	3000
Hệ thống khởi động	Giật tay

### THÔNG TIN CHUNG

Công suất liên tục (kVA)	2.8
Công suất liên tục (kW)	2.8
Công suất dự phòng (kVA)	3.3
Công suất dự phòng (kW)	3.3
Hệ số công suất	1
Tần số (Hz)	50
Điện áp (V)	220V

### KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG

Rộngx Dài x Cao (mm)	435x623x491
Trọng lượng (kg)	46

Nhiên liệu sử dụng	Xăng ( gasoline)
Tiêu hao nhiên liệu tại 75% tải (lít/h)	1.7
Dung tích bình nhiên liệu (lít)	17 L
Dung tích dầu bôi trơn (lít)	0.6 L
Độ ồn ở khoảng cách 7m	70 dB
<b>Hệ thống điều khiển, hiển thị</b>	
Khóa cấp nguồn khởi động	Có
Bảng điều khiển ( Theo nhà sản xuất SAWAFUJI)	Hiển thị các thông số máy hoạt động( Dạng cơ hoặc điện tử tùy chọn)
- Hiển thị điện áp (V)	Có
- Hiển thị tần số (Hz)	Có
- Hiển thị dòng điện (A)	Có
- Hiển thị hệ số công suất	Có
- Hiển thị công suất (kVA), (kW)	Có
- Hiển thị áp suất dầu bôi trơn	Có
- Hiển thị nhiệt độ động cơ	Có
- Hiển thị số giờ hoạt động	Có
- Hiển thị điện áp ác quy	Có
- Các hiển thị khác	Có
- Vỏ chống ồn đồng bộ của hãng	Có
-Cực đấu cấp nguồn cho phụ tải	Có
- Khởi động bằng đề	Không có
-	

**Ghi chú:** Thông số máy phát điện ELEMEX SH3900EX- Nhật Bản sẽ được cập nhật theo sự thay đổi của nhà sản xuất mà không cần báo trước. SH3900EX Là dòng máy được sử dụng phổ biến cho các dự án nhà dân dụng có nhu cầu máy phát dự phòng công suất nhỏ, độ ồn thấp tại các thành phố lớn. Và được bán phổ biến cho dân dụng tại Hà nội và Thành phố Hồ chí Minh

- Phụ tùng chính hãng
- Giá thành hợp lý
- Luôn luôn có sẵn
- Thủ tục nhanh gọn

Quý khách vui lòng liên hệ phòng kinh doanh của chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

Địa chỉ : Tầng 5, tòa nhà  
Sentinel Place , 41A Lý Thái Tổ,  
Quận Hoàn Kiếm, Hà nội  
Tel : 04. 39388774  
Fax : 04. 39388737  
Hotline : 0909260099

Hot.Mail [thmeco@gmail.com](mailto:thmeco@gmail.com)

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách