

Máy phát điện EASTPOWER – EPG360DD – Nhập khẩu đồng bộ từ Hàn Quốc (KOREA)



THÔNG TIN CHUNG

Công suất liên tục (kVA)	360
Công suất liên tục (kW)	288
Công suất dự phòng (kVA)	400
Công suất dự phòng (kW)	320
Hệ số công suất	0.8
Tần số (Hz)	50
Điện áp (V)	380/220

KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG

Rộng x Dài x Cao (mm)	1150x3000x1880
Trọng lượng (kg)	-

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

- Động cơ DOOSAN- HÀN QUỐC Diesel 4 thì, làm mát bằng nước kết hợp quạt gió đầu trực. Hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu, độ ồn thấp, bảo trì bảo dưỡng đơn giản
- Tổ Máy phát điện được nhập khẩu đồng bộ(Động cơ, đầu phát, bộ điều khiển, khung bệ máy) từ nhà máy EASTPOWER tại KOREA theo đúng tiêu chuẩn sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng máy phát điện theo tiêu chuẩn Hàn Quốc
- Bảng điều khiển đầy đủ các chức năng hiển thị và bảo vệ máy phát điện và được thiết kế hiện đại thuận tiện cho việc quan sát và điều khiển.
- Bình nhiên liệu dung tích lớn đảm bảo máy phát điện hoạt động trong nhiều giờ.
- Hệ thống khung đỡ với kết cấu gọn nhẹ, chắc chắn và cơ động.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	EPG360DD
Xuất xứ	KOREA
Thông số máy phát điện	
Đầu phát điện	EASTPOWER
Model	EPA360
Loại đầu phát	Không chổi than, tự kích từ, 4 cực, từ trường quay
Điều chỉnh điện áp	AVR
Số pha	3 pha
Cấp cách nhiệt	Cấp H
Phần động cơ	
Nhà sản xuất	DOOSAN

Model	P158LE-1
Kiểu động cơ	Động cơ diesel 4 thì, 8 xi lanh , làm mát bằng nước kết hợp quạt gió
Dung tích xi lanh	14.618 Lit
Tốc độ động cơ (vòng/phút)	1500
Hệ thống khởi động	Đề điện
Nhiên liệu sử dụng	Diesel thông thường
Tiêu hao nhiên liệu tại 75% tải (lít/h)	58.4
Dung tích bình nhiên liệu (lít)	-
Dung tích dầu bôi trơn (lít)	-
Dung tích nước làm mát (lít)	-
Hệ thống điều khiển, hiển thị	
Khóa cấp nguồn khởi động	Có
Bảng điều khiển eGCU700	Hiển thị các thông số máy hoạt động
- Hiển thị điện áp (V)	Có
- Hiển thị tần số (Hz)	Có
- Hiển thị dòng điện (A)	Có
- Hiển thị hệ số công suất	Có
- Hiển thị công suất (kVA), (kW)	Có
- Hiển thị áp suất dầu bôi trơn	Có
- Hiển thị nhiệt độ động cơ	Có
- Hiển thị số giờ hoạt động	Có
- Hiển thị điện áp ác quy	Có
- Có chức năng hòa đồng bộ	Lựa chọn(Option)
-Hệ thống bảo vệ, cảnh báo	Quá tốc/thấp tốc, áp suất dầu bôi trơn thấp, nhiệt độ nước làm mát cao, quá tải, lỗi khởi động, điện áp ác quy cao/thấp, nạp ác quy lỗi, điện áp quá cao/quá thấp, lỗi dừng khẩn cấp...
-Cực đấu cấp nguồn cho phụ tải	Có
-Aptomat bảo vệ	Có
Các thông số khác	
Vỏ chống ồn, ATS	Lựa chọn

Ghi chú: Thông số máy phát điện EASTPOWER sẽ được cập nhật theo sự thay đổi của nhà sản xuất mà không cần báo trước.

- Phụ tùng chính hãng
 - Giá thành hợp lý
 - Luôn luôn có sẵn
 - Thủ tục nhanh gọn
- Quý khách vui lòng liên hệ phòng kinh doanh của chúng tôi để được tư vấn chi tiết.
- Địa chỉ : Tầng 5, tòa nhà
Sentinel Place , 41A Lý Thái Tổ,
Quận Hoàn Kiếm, Hà nội
Tel : 04. 39388774
Fax : 04. 39388737
Hotline : 0909260099
Hot.Mail thmeco@gmail.com
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách